Használati útmutató

Plein Air ZAP elektromos rovarcsapda készülékekhez

EIN-6, EIN-6C, EIN-12, EIN-16, EIN-20, EIN-30, EIN-40, EI-A12

KEDVES VÁSÁRLÓ!

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Használat előtt kérjük olvassa el figyelmesen a mellékelt használati utasítást és őrizze meg a használati útmutatót.

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS

1. Távolítsa el a csomagolást és győződjön meg róla, hogy a készülék épségben van. Amennyiben kétsége van a készülék épsége felől, ne használja és forduljon ügyfélszolgálatunkhoz. Ne hagyja a csomagolóanyagot, mint például a nylon zacskót gyermekek számára elérhető közelségben. Mielőtt bekapcsolja az elektromos rovarcsapdát kérjük, ellenőrizze, hogy az elektromos áram feszültsége és frekvenciája megfelel a termék technikai adatlapján feltüntetett értékeknek.
2. Ez az elektromos rovarcsapdát olyan áramforráshoz kell csatlakoztatni, ami megfelel a szokásos lakossági körben használt normáknak. Az elektromos berendezés névleges feszültségértékének a szokásos háztartási értéknek kell lennie, és földelt elektromos csatlakozást kell használni.
3. Semmi esetre se takarja le a készüléket, mert fennáll a túlmelegedés veszélye.
4. Ne tegyen semmilyen tárgyat a készülékbe.
5. A készüléket csak rendeltetésszerűen szabad használni, rendeltetése: elektromos rovarcsapda. Bármilyen más felhasználás nem rendeltetésszerű használatnak számít, emiatt veszélyes.
6. A gyártó és a forgalmazó nem felel a nem rendeltetésszerű használatból adódó károkért.
7. A készülék veszély nélküli használatához be kell tartani néhány alapvető biztonsági szabályt: a készüléket nem szabad nedves kézzel vagy lábbal kezelni, a készülék nem érintkezhet vízzel, a készüléket nem szabad az időjárás viszontagságainak kitenni.
8. Az elektromos rovarcsapda készüléket mindig egyenes és egyenletes felületre kell helyezni.
9. Amikor hosszabb ideig nem használja a készüléket, vagy karbantartja, mindig ki kell húzni az elektromos csatlakozó kábelt a dugaljból.
10. A készülék veszélyes alkatrészekből áll, ezeket a gyermekektől távol kell tartani. Ne nézzen a készülék által kibocsátott UV fénybe. Működés közben ne érintse meg a ventilátort.
11. Az elektromos rovarcsapdát nem szabad fürdőszobában, zuhany, kád és medence közelében használni.
12. Az elektromos rovarcsapdát mindig függőlegesen kell elhelyezni.
13. A készüléket nem szabad függöny, éghető anyag pl. bútor stb. közelében bekapcsolni.
14. Ne tegye a készüléket gyúlékony anyagok közelébe.
15. A készüléket ne helyezze közvetlen az áramellátó dugalj mellé.
16. A készülék nem használható együttesen programozható egységekkel, időzítőkkel és más berendezésekkel, melyek automatikusan kapcsolnak be, és ezáltal tűzveszély keletkezik, amennyiben a készülék le van fedve, vagy nem megfelelően van letéve.
17. Amennyiben a tápkábel megsérült, a készüléket azonnal a gyártóhoz vagy a megbízott ügyfélszolgálathoz vagy szakemberhez kell vinni, a balesetveszély elkerülése érdekében.
18. A készüléket nem használhatják olyan személyek (beleértve a gyerekeket is), akik behatárolt pszichikai, szenzoros vagy mentális képességekkel bírnak, illetve olyan személyek, akik nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal vagy ismerettel az elektromos rovarcsapda működéséről, illetve csak abban az esetben használhatják, ha olyan felelős személy felügyelete mellett vannak, aki ismeri a készülék működését és felügyeli azt. A gyermekeket mindig felügyelni kell, hogy biztos legyen, hogy nem játszanak a készülékkel.
19. Ne csatlakoztassa a készüléket hosszabbító kábelhez vagy elosztóhoz. Ne csavarja vagy rongálja meg a tápkábelt.
20. Karbantartás előtt a készüléket ki kell kapcsolni, a tápkábelt ki kell húzni a dugaljból.
21. A készüléket ne szerelje szét! A nem szakszerű javítás és a nem eredeti alkatrészek használata veszélyeztetik a készülék biztonságos működését.
22. A készüléket nem szabad a szabadban használni, mivel kizárólag belső használatra van tervezve.

MŰKÖDÉS

Az elektromos Plein Air ZAP rovarcsapda készülékeket a repülő rovarok környezetbarát és hatékony megsemmisítésére tervezték, növényvédőszer vagy más mérgek felhasználása nélkül működnek. A készülék a rovarokat actinic lámpájának köszönhetően magához vonzza. A rovarok a rácson keletkezett elektromos feszültség hatására pusztulnak el.

HASZNÁLAT

Győződjön meg róla, hogy a hálózati feszültség megfelel a készülék számára szükséges hálózati feszültségnek.
A készüléket állítsa a kívánt helyre és biztosítsa, hogy a közelben ne legyen éghető vagy robbanásveszélyes anyag. Némelyik modell felakasztható változatban készült. Dugja be az elektromos csatlakozóba és kapcsolja be a szükséges időre.

KARBANTARTÁS

Minden beavatkozás előtt győződjön meg róla, hogy a készülék elektromos csatlakozóját kihúzta, és az áramellátás megszakadt.

Tisztítás:

Az alsó részben összegyűlt maradványok eltávolításához az alsó részt csavarozza ki, öblítse le vízzel vagy tisztítószerrel a tokot.
A rács tisztítására használjon kisméretű ecsetet.
Soha ne érintse meg az elektromos rácsot áramot vezető tárgyakkal.
Soha ne merítse vízbe a készüléket.
A rendszeres tisztítás javítja a készülék teljesítményét.

Lámpák cseréje az EIN-12, EIN-16, EIN-20, EIN-30, EIN-40 modelleknél:

Győződjön meg róla, hogy a készülék elektromos csatlakozását kihúzta, és az áramellátás megszakadt. Csavarozza ki a hátsó rácsot. Fordítsa el a lámpát, és vegye ki a hozzá tartozó foglalatból. Helyezze be az új lámpát, és fordítsa el 90°-ban. Szerelje vissza a védőrácsot.

Lámpák cseréje az EIA-12 modellnél:

Győződjön meg róla, hogy a készülék elektromos csatlakozását kihúzta, és az áramellátás megszakadt. Húzza ki a lámpát a foglalatból. Helyezze be az új lámpát ugyanolyan irányban, ahogy ez előzőt kihúzta. Szerelje vissza a védőrácsot.

JAVASLATOK

Az optimális hatás elérésének érdekében a készüléket a földtől számított 1-2,5 méteres magasságban állítsa fel.
A készülék elhelyezésekor kerülje a huzatos és a túlságosan megvilágított helyeket.
A készüléket ajánlatos az esti órákban bekapcsolni.

TÁJÉKOZTATÓ A TERMÉK HULLADÉKKÉNT TÖRTÉNŐ BEGYŰJTÉSÉHEZ (EC IRÁNYELV 2002/96/EC)

Jelen termék hulladékkezelését az európai 2002/96 (RAEE) irányelv szabályozza. (Magyarországon a 443/2012. (XII. 29.) korm. rend.).

- E szerint az irányelv szerint a hulladékot nem szabad általános hulladékba kidobni, szelektív hulladékként kell kezelni.
- Ha a készüléket 2007.08.13. előtt vásárolták, de csak ebben az esetben, a készülék a vásárlás helyén ingyenesen a kereskedőnél leadható, amennyiben helyette ugyanolyan készüléket vásárolnak, a 2007.08.13. után vásárolt készülék esetében a kereskedő ingyenesen köteles a készüléket hulladékkezelésre átvenni.
- Mindig van lehetőség a készülék leadására WEEE begyűjtő lakossági nyilvános központon keresztül.
- Jelen termék helytelen hulladék kezelése károkat okozhat a környezetnek, és káros lehet az emberek egészségére.
- Ez a jelzés arra utal, hogy a felhasználónak nem szabad ezt a terméket háztartási hulladékba kidobni, a WEEE rendelkezéseknek megfelelően.



- A törvénynek nem megfelelő hulladékkezelés a felhasználó büntetését vonja maga után.

TECHNIKAI ADATLAP Plein Air ZAP rovarcsapda készülékekhez

Modell	**Zap 6/ EIN-6, EIN-6C**	**Zap 12/ EIN-12**	**Zap 16/ EIN-16**	**Zap 20/ EIN-20**	**Zap 30/ EIN-30**	**Zap 40/ EIN-40**	**Zap Fan / EI-A12**
Actinic izzó	1x6W	2x6W	1x8W	2x10W	2x15W	2x20W	1x11W
Rács feszültsége	1000V	3000V	3000V	3000V	3000V	3000V	1000V
Fogyasztás	6W	18W	23W	29W	38W	45W	25W
Hálózati feszültség	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
Termék mérete (cm)	13,1x13,1x33	28,9x9x28,7	36,7x9x28,7	41x9x33,6	51,4x9x33,6	66,1x9x33,6	22x9x31,5
Csomagolás mérete (cm)	13,6x13,6x 33,6	29,4x10,3x 29,2	37,2x10,3x 29,2	41,5x10,3x 34,1	51,9x10,3x 34,1	66,6x10,3x34,1	22,5x9,5x32
Súly (kg)	0,52	2,08	2,33	2,83	3,38	3,85	1,9
Ventilátoros rovarbeszívás	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	van
Hatóterület (tájékoztató adat)	20m^2	30m^2	50m^2	80m^2	100m^2	150m^2	25m^2

CE

Származási ország: Kína

Elérhetőség garanciális ügyekben:
Tooltechnic Kft.
1097 Budapest, Bárd u. 2.
Tel.: 1/330-44-65

Forgalmazó:
Electro BB Kft.
1033 Budapest, Kaszásdűlő u. 2.
Tel.: 1/453-08-16